Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Typ podłogi	Powierzchnia
Parter - pomieszczenia do przebudowy				**113,6 m²**
	A/33	Komunikacja	PCV	18,6
	A/41	WC	gres	4,3
	A/43	Przygotowanie pacjenta	PCV	26,2
	A/44	Pom. techn.	PCV	9,3
	A/45	USG	PCV	12,0
	A/46	Sterownia	PCV	21,4
	A/47	Gabinet rtg	PCV ESD	27,3
	A/48	TC	PCV ESD	36,8
	A/49	Przyg. pacjenta	PCV	2,3
Parter - pomieszczenia projektowane				**500,2 m²**
	B/01	Komunikacja	PCV	118,8
	B/02	Pom. dekontaminacji	gres	16,7
	B/03	Gab. kolonoskopii	PCV	21,5
	B/04	Kabina. hig. osob	gres	3,7
	B/05	Myjnia endoskopu	gres	6,6
	B/06	Gab. gastroskopii	PCV	21,2
	B/07	Gab. zabiegowy	PCV	22,0
	B/08	Pom. przygo. pacjenta	PCV	23,5
	B/09	P. techniczne	PCV ESD	15,8
	B/10	Rezonans	PCV ESD	37,4
	B/11	Sterownia	PCV ESD	6,5
	B/12	Przebieralnia	PCV	3,2
	B/13	P. opisów	PCV	22,5
	B/14	G. lekarski	PCV	20,1
	B/15	G. lekarski	PCV	20,0
	B/16	G. lekarski	PCV	16,4
	B/17	Ordynator	PCV	16,3
	B/18	P. oddziałowa	PCV	16,4
	B/19	P. pielęgniarek	PCV	16,4
	B/20	Komunikacja	gres	3,2
	B/21	WC pers.	gres	4,4
	B/22	P. socjalny	gres	11,2
	B/23	Pom. porządkowe	gres	5,0
	B/24	WC pacjentów	gres	6,7
				613,8 m²

Legenda:

- - Czujka dymu optyczna
- - Czujka dymu optyczna ze wskaźnikiem zadziałania w przestrzeni międzysufitowej
- - Ręczny ostrzegacz pożarowy
- E KD W - Moduł we/wy (KD - awaryjne otwarcie drzwi z kontrolą dostępu; W - wyłączenie zasilania urządzeń wentylacji/klimatyzacji)
- Z - Zasilacz w instalacji SSP
- Pętla dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8mm

Uwagi:
1. Pętle dozorowe należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurkach osłonowych RVS 18 n/t.
2. Okablowanie urządzeń wykonawczych (obwody sterujące modułów) należy wykonać przewodem o odporności ogniowej 90 min. typu PH90 np. HDGs 2x1 na uchwytach PH90.
3. Potwierdzenie otwarcia HTKSH 1x4x1mm2 na uchwytach PH90.
4. Na przejściach oddzielenia pożarowego stosować masę uszczelniającą w klasie odporności przegrody.

- - Głośnik sufitowy systemu DSO
- linia głośników DSO HDGs 2x2,5mm2 na uchwytach P
- LPD-CU - Lokalny Punkt Dystrybucyjny okablowania strukturalnego
- - Gniazdo 2xRJ45
- - Przejście z jednostronną kontrolą dostępu (czytnik +elektrozaczep+przycisk wyjścia + kontaktron)
- LK,RJ - Interfejs czytnikowy, Kontaktron, Rygiel, przycisk Dzwo (interfejs Roger PR311 z rozszerzeniem XM-2 + Kontaktron, Rygiel (dostawa z drzwiami))
- LK,R - Interfejs czytnikowy, Kontaktron, Rygiel (interfejs PR311, Kontrakton, Rygiel - dostawa z drzwia
- P1 - Przycisk wyjścia przy drzwiach
- P2 - Przycisk wyjścia przy biurku/stanowisku obsługi
- Z - Zasilacz elementów Kontroli Dostępu
- - Kamera CCTV stacjonarna wew. lub zew.
- KW1, KZ1
- K - Kasownik 1-pętlowy instalacji przyzywowej
- * - Przycisk z symbolem dzwonka instalacji przyzywowej
- - Włącznik pociągowy instalacji przyzywowej
- T - Transformator dla potrzeb instalacji przyzywowej
- - Lampka sygnałowa czerwona instalacji przyzywowej

Rozbudowa instalacji przyzywowej:
– rozbudowa centrali przyzywowej (pom. A/32b) i podłączenie kasowników zaprojektowanych w CU

Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego:
– połączenie szafy LPD–CU(pom. B/22) z centralnym punktem dystrybucyjnym w budynku SOR (I piętro pom. rozdz. elektr. nr 1/30)

Rozbudowa instalacji DSO:
– rozbudowa centrali DSO znajdującej się w bud. SOR (pom. A/37) i podłączenie do nowej linii głośników w bud. CU

Rozbudowa instalacji SSP:
– rozbudowa centrali SSP w bud. SOR (pom. A/37) o nową pętle i przyłączenie elem. SSP/CU.

IN 200/54
IN 100/54
IN 50/54
Korytko kablowe dla instalacji teletechnicznych typu: CF 54/200, CF 54/100, CF 54/50

Montaż koryt siatkowych do ściany

Montaż koryt siatkowych do sufitu

UWAGA:
1. Korytka wyłącznie do prowadzadzenia instalacji okablowania strukturalnego, kamer i kontroli dostępu
2. Przewody instalacji ppoż (SSP i DSO) montować do ścian i sufitów uchytami PH90

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015		
Rewizja: A	Branża:	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	
Nr proj.: 16-12-01	Etap:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Data: 02.2017			
FUNKCJA	**NAZWISKO**	**PODPIS**	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Chyb SWK/0140/PWOE/04		
Opracował:	mgr inż. Marcin Segieta		
	mgr inż. Łukasz Grądkowski		
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Piasecki KI-127/90		

Tytuł: **RZUT PARTERU**
Skala: 1:100
Rys.: IN - 01